

Vmesno stikalo-osebna zaščita PROTEK PRCD-S



Naprava za zaščito pri lokalnem nihanju toka v omrežju. Opremljena z elektronskim merilcem toka, sprožilcem pri nizki napetosti, identifikatorjem spremembe napetosti, varnostnim prevodnikom in nadzorom vodnika. Varuje pri okvarah, pri priključenih električnih orodjih in napravah, po DIN normah VDE 0661. Varuje tudi pred okvarami, pri obstoječih inštalacijah. Naprava PRCD-S prepozna vse napake, ki se lahko pojavijo na inštalaciji in ne dovoli ponovnega vklopa, do odprave napak. Podnapetostni sprožilec prepreči ponovni samostojno avtomatski vklop. Tehnični podatki: - dimenzionirana napetost: 230 V, 50 Hz, - dimenzioniran tok: 16 A, - vrsta zaščite: IP 44, - priklop:

zaščitni kontaktni vtikač, - izhodni priklop: gumijasta vtičnica s pokrovom, - dovod: z gumo zaščiten kabel 2x1,5 m H07RN-F 3G2,5, - območje temperature: -20 °C bis +55 °C, - Norme / določila: opirajoč se na DIN VDE 0661, - varovanje: FI 25 A / 30 mA, - optična indikacija: LED luč sveti ko je nadzor aktiven.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z454100	Vmesno stikalo-osebna zaščita PROTEK PRCD-S moder z nadzorom, 3m kabel + vtikač in vtičnica	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at