

Bencinski elektro agregat S 12000 THB



Mobilni elektro agregat za neprekinjeno delovanje v gradbeništvu, obrtništvu, industriji, komunalnih javnih službah in poljedelstvu. Oprema: HONDA 4-taktni OHV motor, AVR-Sinhronski generator 3-kratni zagonski tok, Razred zaščite IP 23, Termično zaščitno stikalo, Izklop pri pomanjkanju olja.

Tehnični podatki: - napetost: 230 V, - stalna izhodna napetost / COP 230 V: 5000 W / 5,6 kVA, - največja izhodna moč / LTP 230 V: 4500 W / 5,0 kVA, - napetost: 400 V, - neprekinjena izhodna moč / COP 400 V: 9500 W / 11,8 kVA, - moč max / LTP 400 V: 11100 W / 13,9 kVA, - motor: HONDA GX 630 - ročni in električni zagon, - prostornina / poraba goriva: 24 l / 4 , 16 l / h pri 75 % obremenitvi = čas delovanja približno 5,77 h, - vtičnice: 1 x šuko 230 V 16 A IP 54 in 2 x CEE 230 V 16 A IP 44 in 1 x CEE 400 V 16 A IP 44 , - nadzor izolacije kot osebna zaščita, - mere: 960x641x667 mm, - teža: 165 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZS12000THB	Elektro agregat/bencin PRAMAC S 12000 THB, 11,8kVA/400-230V	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at